

135 H.O.

| | |
|------------------------------------|--|
| Motormodell (Farbe) | (a) E135HSL Weiß (b) E135HGL Graphit (c) E135DHX Weiß (d) E135HGX Graphit |
| Motortyp | V6 60° E-TEC-Direkteinspritzung |
| Bohrung x Hub in mm | 91 x 66 |
| Hubraum in ccm L | 2592,26 L |
| Übersetzung (Schaftlänge) | (a)(b) 1,86:1 (c)(d) 1,85:1 |
| Drehzahlbereich bei Vollgas | 5300-6000 U/min |
| Gewicht in kg | (a)(b) 190 (c)(d) 196 |
| Anlasser | Elektrisch |
| Bedienelemente | Mechanisch (ICON EST Digital (Zubehör)) |
| Kraftstoffeinspritzung | E-TEC Direkteinspritzung mit geschichteter Verbrennung bei niedriger Drehzahl |
| Generatorleistung* | 133 Ampere gesamt / 50 Ampere netto fest |
| Lenkung | Fernbedienung |
| Trimmung | FasTrak™ Power Trim und Tilt |
| Trimmbereich | -6° bis 15° |
| Tiltbereich | 75° |
| Schaftlänge in Zoll | (a)(b) 20 (c)(d) 25 |
| Schmierung | Gezielte Mehrpunktschmierung |
| Ölbehältervolumen in L | Ölbehälter von 6,8, 11,3 und 37,85 erhältlich als Zubehörteil |
| Empfohlenes Öl | Evinrude Johnson XD-100 |
| Empfohlener Kraftstoff | 87 Oktan |
| Gegenläufer | n. z. |
| Beschränkte Garantie | 3 Jahre, nicht abwertend |
| Emissionsstandard | EPA 2013 / CARB 3 STAR / EU |



* Computergesteuerte veränderliche Spannung. Der Strom von 133 A wird bei 13,5 V berechnet. Der für die Batterieladung vorgesehene Nettoausgangsstrom beträgt 50 A.